

REMS Akku-Press 22V ACC

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico e monitoraggio della forza di pressatura



La fornitura comprende

REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico e monitoraggio della pressione per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾ – 4". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta potenza. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

Versone	Cod.art.
In robusta cassetta metallica.	576010R220
In valigetta L-Boxx.	576011R220

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.
Pinze a pressare/anelli a pressare REMS vedi pagine 198–236.	
REMS Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 239.	
REMS Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 239.	
REMS Akku-Press 22V ACC macchina motore, senza batteria	576000R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22
Caricabatteria veloce 100–240V, 50–60Hz, 90W	571585R220
Caricabatteria veloce 100–240V, 50–60Hz, 290W	571587R220
Alimentatore di tensione 220–240V/21,6 V, 50–60Hz, 15 A , per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567R220
Cassetta metallica con inserti	571290R
Valigetta L-Boxx con inserti	571283R
REMS Lumen 2800 22V , fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111	

