

1498/DG1100E

caricabatterie avviatore elettronico carrellato 12/24 V

CE

Caricabatterie/avviatori professionali DIGICAR con controllo elettronico a microprocessore, progettati per offrire un'esperienza di ricarica avanzata e sicura. Grazie all'innovativo pannello di controllo, puoi selezionare facilmente il tipo di batteria (AGM, GEL, LIQUID o Universale) e scegliere tra quattro livelli di carica in base alla capacità della tua batteria, o impostare un timer per la ricarica. Il sistema di controllo elettronico ottimizza la ricarica al 100% senza necessità di rimuovere la batteria e garantisce un processo completamente sicuro e automatizzato, eliminando la supervisione dell'utente. Al termine della ricarica, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di mantenimento, assicurando la massima efficienza.

Visualizza la tensione della batteria (12V o 24V) direttamente sul display a bordo e monitora lo stato della carica con i tre LED indicatori (Basso, Medio, Carica).

Durante la ricarica, potrai sempre controllare la tensione e il tempo residuo.

I modelli DIGICAR sono dotati di avanzati sistemi di sicurezza, tra cui protezione da inversione di polarità, sovracorrente, indicazione batteria guasta, e avviamento sicuro grazie all'innovativo sistema CPS. Ideali per i veicoli moderni con numerose centraline elettroniche, i dispositivi DIGICAR prevengono i danni da picchi di tensione.

L'avviamento automatico del sistema CPS eroga corrente solo quando si gira la chiave del veicolo, garantendo un avviamento sicuro e protetto senza la necessità di dispositivi remoti.



 33,5 Kg

Dati tecnici:

- Alimentazione (1ph): 230 V - 50/60 Hz
- Potenza: 2400 W
- Tensione: 12/24 V
- Corrente massima: 100 A
- Corrente di carica: 70 A
- Corrente max. boost: 580 Acc
- Corrente di avviamento: 400 A
- Capacità di carica: 5000 Ah 15h
- Posizioni di carica: 4 + boost + supply

	art.	L mm	P mm	H mm
014980771	1498/DG1100E	465	350	840